



乐迪 8 通道接收机 R8EH

Radiolink R8EH 为 2.4G 八通道接收机,采用 FHSS 抗干扰模式,适用于乐迪 Radiolink 8 通道发射机 T8FB。



对码方式：

首先打开遥控器,然后给接收机通上电,接收机灯亮,在接收机天线的旁边有一个小孔,小孔内有一个黑色小按钮,用一个细棍按对码按钮 1-2 秒钟然后松开,接收机灯开始闪烁,当接收机信号灯常恒亮时,接收机对码成功。对完一次之后无论是否断电都无需再次对码,非常方便。

SBUS, PPM 和 PWM 信号切换:

短按接收机对码键 (ID SET) 开关两次 (一秒内),完成 SBUS 信号,PPM 信号和普通 PWM 信号直接的切换。其中,绿色 LED 灯亮,接收机输出普通 PWM 信号;红绿两色 LED 灯亮,CH1 输出 SBUS 信号,CH2 输出 PPM 信号,同时 3-8 通道输出对应的 PWM 信号。

失控保护：

当接收机在 1 秒钟内无法接收到遥控器的信号,接收机开始输出信号:油门为 0,其他通道保持最后的遥控器信号不变。

特色：

1、 FHSS 跳频技术,在久经考验的 T7F 抗干扰技术上再升级,实现优越的抗多径干扰和抗同波段干扰能力;



2、同时支持 S-BUS, PPM 和 PWM 三种信号输出(接收机红绿两灯同时亮, R8EH 的 1 通道输出 S-BUS 信号, 2 通道输出 PPM 信号, 同时 3-8 通道输出对应的 PWM 信号)。

技术参数：

1. 通道数：8 通道

2. 信号工作模式：

PWM 信号模式：接收机指示灯为绿色，R8EH 输出 8 个通道的普通 PWM 信号；

SBUS/PPM 信号模式：接收机指示灯为红绿两灯，R8EH 的 1 通道输出 S-BUS 信号，2 通道输出 PPM 信号，同时 3-8 通道输出对应的 PWM 信号。

3. 最大输入电压：最高 10V

4. 工作电流：19-25mA（输入电压 5V）

5. 尺寸：长*宽*高=48.5*21*11mm

6. 重量：7g

7. 分辨率：4096